

Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER SUPER FUZZ SF300. Эта педаль эффектов идеально подходит для электрогитары и воссоздает знаменитое fuzz-звучание 60-ых и 70-ых.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Вид сверху

- [1] Регулятор *LEVEL* служит для установки уровня выходного сигнала.
- [2] Регулятор *TREBLE* устанавливает уровень высоких частот.
- [3] Регулятор *BASS* устанавливает уровень низких частот.
- [4] Регулятор *GAIN* регулирует гейн для более экстремального звучания distortion.
- [5] Переключатель *MODE* позволит Вам выбрать один из трех эффектов.
FUZZ 1: Основное fuzz-звучание с акцентом на средние частоты.
FUZZ 2: Полное fuzz-звучание с певучими средними и повышенными на полтона гармониками.
BOOST: Регулятор *LEVEL* не задействован, регулятор *GAIN* устанавливает усиление.
- [6] При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- [7] Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- [8] Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (Вход) для подключения инструмента.
- [9] Разъем 6,3-мм TS *OUT* (Выход) посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **SF300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	Разъем	6,3 мм TS
	Импеданс	500 кΩ
Выход	Разъем	6,3 мм TS
	Импеданс	1 кΩ
Источник питания	9 В --- , 100 мА, стабилизированный	
	BEHRINGER PSU-SB	
	США/Канада	120 В ~, 60 Гц
	Европа/Великобритания/Австралия	230 В ~, 50 Гц
	Китай	220 В ~, 50 Гц
	Корея	220 В ~, 60 Гц
Разъем питания	Япония	100 В ~, 50/60 Гц
	2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом	
Батарея	9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61	
Потребление энергии	30 мА	
Габариты (В x Ш x Г)	прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм	
Вес	прибл. 0,33 кг	

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. **ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.** © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903