


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER BASS CHORUS BCH100. Эта последняя разработка – педаль эффекта – настраивается в соответствии с диапазоном частот басгитары. Благодаря многочисленным характеристикам, Ты добьешься превосходного Chorus Sound с невероятным стереоэффектом.

Chorus-эффект придает сигналу легкое искажение оригинального сигнала. Он используется часто для того, чтобы сделать шире звучание сигнала.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Обзор верхней стороны

- [1] *LEVEL*-регулятор определяет громкость на выходе.
- [2] *SHAPE*-регулятор уменьшает долю ультранизких частот в сигнале эффекта, что помогает добиться определенно ясного звука.
- [3] *RATE*-регулятор определяет скорость Chorus-эффекта.
- [4] При помощи *DEPTH*-регулятора Ты придашь эффекту полное низкое звучание.
- [5] *ON/BATT*-светодиодный диод светится, если активирован эффект. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- [6] Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- [7] 6,3-мм *IN*-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- [8] Обе 6,3-мм *OUT A*- и *OUT B*-монохраповые втулки проводят сигнал к Твоему усилителю. Используй оба выхода, чтобы использовать прибор в режиме стерео. Для работы в монорежиме используй, пожалуйста, только *OUT A*-соединение.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **BCH100 не обладает On/Off-выключателем. BCH100 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься BCH100. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение

Полное сопротивление 500 kΩ

Out A

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение

Полное сопротивление 1 kΩ

Out B

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение

Полное сопротивление 1 kΩ

Электроснабжение

9 V, 100 mA DC, регулируется

PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай

PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа

PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония

PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия

PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания

PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США

Присоединение к сети

2-мм DC-соединение, Center отрицательный

Батарея

9 V тип 6LR61

Потребляемая мощность

30 mA

Параметры (В x Ш x Г)

прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес

прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевого вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускается только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 21 54 9206 4903