

Беспроводная сирена

FE-105WS




Особенности

1. Компактный размер
2. 100%-ая беспроводная конфигурация
3. 1,000,000 комбинаций кодов RF поддерживают высокую надежность
4. Защита информации E2PROM, сбой питания не будет наносить ущерб данным
5. Работает со всеми беспроводными устройствами (Falcon Eye)
6. Встроенная 3.7V/600mAh литиевая батарея обеспечивает 8-часовую автономную работу.

Введение

Беспроводная сирена работает от розетки 220 В, и не требует никакого проводного соединения. Вы сможете самостоятельно выбрать любое удобное место для установки сирены. Вы можете установить несколько сирен и настроить их на одну контрольную панель. Когда контрольная панель получит сигнал тревоги от детекторов, сирены автоматически включают светозвуковое оповещение. Беспроводная сирена может также использоваться в качестве самостоятельного устройства. Вы можете выбрать беспроводные детекторы и соединить их с сиреной, и получить автономную локальную систему аварийной сигнализации.

Внешний вид



- ① Кнопка
- ② Стробоскоп
- ③ Сирена

Включение / Выключение

Включение

Вставьте сирену в розетку 220 В, затем нажмите кнопку. Сирена включится после длинного звукового сигнала.

Выключение

Нажмите кнопку один раз сирена выключится.

Световая и акустическая индикация

При постановке на охрану, сирена издаст один звуковой сигнал и загорится световая индикация.

При снятии с охраны, сирена издаст два звуковых сигнала, световая индикация мигнет два раза и погаснет.

При постановке на охрану или снятия с охраны в бесшумном режиме, сирена и световая индикация не подадут сигнала.

Работа сирены с контрольной панелью

Для работы сирены с контрольную панель необходимо зарегистрировать в сирене контрольную панель.

Для регистрации:

1. Нажмите кнопку на сирене (0.5 сек.) Сирена встанет в режим регистрации.
2. На контрольной панели нажмите кнопку [SOS] или [Arm]. Контрольная панель подаст звуковой сигнал и его продублирует сирена.
3. По окончании регистрации, на сирене нажмите кнопку. Сирена выйдет из режима регистрации.

Примечание: Не активируйте детекторы при регистрации сирены с контрольной панелью.

Работа как автономная система оповещения

Сирена может работать как автономная система сигнализации. Когда сирена поставлена на охрану, и какой-либо детектор будет активирован, то сирена включит тревогу.

Подключение беспроводные аксессуары.

1. Нажмите кнопку на сирене (0.5 сек.) Сирена встанет в режим регистрации.
2. Аксессуаром подайте сигнал (На брелке нажмите любую кнопку; на магнитоконтакте отведите магнит от детектора; на ИК детекторе нажмите тампер; на детекторе протечки воды пальцем дотроньтесь до контактов; на детекторе задымленности зажмите кнопку test до звукового сигнала (3-5 сек.))

Повторите процедуру регистрации, чтобы зарегистрировать другие аксессуары.

Внимание! Сирена поддерживает до 40 беспроводных аксессуаров.

Удаление из памяти сирены беспроводные аксессуары: Нажмите и удержите кнопку на сирена нажатой в течении 6 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.

Технические данные

Электропитание: AC 110V или 220V

Сирена: 90dB

Автономная работа: 3.7V/ 600mAh Литиевая батарея

Статический ток: < 13mA

Ток тревоги: < 100mA

Радиочастота: 433MHz

Материал корпуса: ABS пластик

Температура: -10°C ~ +55°C

Относительная влажность: < 80%(без образования конденсата)

Размеры: 90x90x42.2 mm

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С условиями гарантии ознакомлен

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00