

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00011596/06.10

hama®

P C - W E B C A M

Webcam & Headset »AC-140«



00011596

В комплекте:

- вебкамера «AC-140»
- компакт-диск с программным обеспечением
- инструкция

Описание вебкамеры



Минимальные требования к системе

- Pentium IV 2,4 ГГц
- 512 Мб ОЗУ
- 500 Мб на жестком диске
- дисковод
- - разрешение: 800x600
- Windows XP / Windows Vista / 7

Подключение вебкамеры

Установите вебкамеру на стол или прикрепите ее к монитору.



Благодаря технологии USB Video Class установка драйверов не требуется. Соедините USB-штекер с разъемом USB 2.0 компьютера, на котором установлена операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Vista или Windows 7. Подождите, пока система определяет новое устройство.

Примечание.

- Вебкамеру следует подключать непосредственно к компьютеру, а не к USB-разветвителю. Качество изображения уменьшается при использовании удлинителей и разветвителей. В некоторых случаях возможна полная потеря изображения.
- Если на компьютере не установлен пакет обновлений (Service Pack) 2-й или более поздней версии, установите его с вебузла Microsoft™, прежде чем подключать вебкамеру.

Установка программного обеспечения

- Вставьте компакт-диск с ПО в дисковод. Через несколько секунд на мониторе появится окно мастера установки.
- Если это не произошло, через обозреватель перейдите в папку компакт-диска и запустите файл «autorun.exe».
- Выберите язык и установите приложение «**Hama Webcam Suite**».
- Следуйте указаниям на экране.

По окончании установки запустите ArcSoft Webcam Companion 3. В зависимости от условий эксплуатации, времени суток и освещения цветопередача может оказаться недостаточно реалистичной. Возможно, потребуется отрегулировать яркость. В этом случае в программе Webcam Companion 3 откройте раздел «**Настройки**» и внесите соответствующие изменения.

ArcSoft Webcam Companion 3

- **Захват:** создание фотоснимка, серии фотоснимков или видео нажатием кнопки
- **Маска:** перенос своего изображения на любое другое изображение
- **Рамка:** создание рамки для фотографий, создание галерей
- **Редактирование:** настройка яркости, контраста для видеофильмов и изображения; обрезка видеофильмов
- **Камера наблюдения:** автоматическое включение видеозаписи при обнаружении движения в комнате; автоматическое выключение видеозаписи

ArcSoft Media Impression 2

- **Импорт:** импорт медиафайлов с цифровой камеры или записывающего устройства
- **Media Player / Фотопросмотрщик:** просмотр видео и фотографий
- **Создание презентации:** создание слайд-шоу из фотографий с комментариями
- **Редактирование фотографий:** редактирование с помощью мастера (7 операций); добавление рамок, цветовых спецэффектов
- **Создание фильма:** создание видеофильма из фотографий и видеофрагментов
- **Архивирование:** сохранение файлов на диск CD и DVD

ArcSoft Magic-i Visual Effects 2

- **Функция автофокусировки (Face-Tracking)**
- **цифровое масштабирование:** увеличение изображения до 200%
- **Эффекты / Рамка / Темы / Миниатюры:** расширение возможностей с помощью этого модуля.

Чтобы открыть справку, нажмите кнопку F1. В справке представлено подробное описание по функциям программы.

Технические характеристики

- Датчик: 300 килопикселей
- Разрешение видео: макс. 640 x 480
- Разрешение статичн. изобр.: макс. 1280 x 960 (интерполир.)
- Частота кадров: макс. 30 кадров/сек.
- Видеоформат: WMA, MPG
- Графические форматы: JPG, BMP
- Фокусировка: вручную
- Управление освещением: автоматическая
- Коррекция белого: автоматическая
- Глубина резкости: 2 см до бесконечности
- Панорама обзорности: 55 °
- Разъем USB 2.0
- встроенный микрофон

Отдел техобслуживания:

обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.

Интернет

Сведения о техобслуживании, новые версии ПО и информацию о продукции см. на вебузле www.hama.com

Отдел технического обслуживания компании Hama (немецкий и английский языки)

Тел.: +49 (0) 9091 / 502-115

Факс: +49 (0) 9091 / 502-272

Эл. почта: produktberatung@hama.de

